

Помощ за настройка на приемник за айпи телевизия (set top box-STB):

Включете устройството в телевизора като използвате HDMI кабел или аудио/видео кабел (червено / бяло / жълто). Включете кабел за интернет. Ако връзката за интернет минава през рутер или интернет доставчик, който раздава автоматично айпи адреси (DHCP), устройството ще си вземе адрес автоматично и ще направи опит да си опресни системния софтуер (firmware). Не изключвайте устройството, докато трае този процес след, което то ще се рестартира автоматично. Не е нужно да изпълнявате никакви действия. Изчакайте да се появи “вградения портал” с икони за “Home media”, “IPTV channels”, “Internet browser” и други.

Натиснете бутона “SETUP” на дистанционното.

1.1. Ако ползвате динамичен IP адрес и DHCP сървър, пропуснете тази стъпка. Ако трябва да зададете статичен IP адрес или да настроите PPPoE сървър, направете това в секция “Network”. Препоръчваме веднага след като зададете IP адрес, да рестартирате устройството, за да се опресни системния софтуер, преди да продължите. След рестартирането, влезте отново в системните настройки с бутона “SETUP” на дистанционното.

В секция “Servers”, задайте следните стойности:

Portal 1 URL: <http://box.tivi.bg>

Use DHCP portal”: НЕ (махнете отметката)

NTP server: pool.ntp.org

останалите полета оставете без промяна.

Излезте от секция “SETUP” като натиснете бутона “EXIT”.

Устройството ще ви попита дали желаете да се рестартира.

Отговорете с “YES”.

Изчакайте зареждането на портала.

Отидете в меню “SETTINGS” (“Настройки”).

В секция “Localization” изберете желан език (напр. Български) и вашето населено място (град). Ако полето “Language” за избор на език е празно, излезте с “Exit” и повторете процедурата.

В секция “Video” изберете следните стойности според вида на телевизора:

Настройки:	Обикновен телевизор с аналогов кабел (“чинчове”)	HD ready телевизор с HDMI кабел	Full HD телевизор с HDMI кабел
Video mode:	PAL	1080i-50 (изберете 720p-50, ако с 1080i-50 получавате размазан образ при движещи се букви)	1080p-50 (изберете 1080i-50, ако с 1080p-50 получавате размазан образ при движещи се букви)
Graphic resolution:	Same as video	Same as video	Same as video
Auto framerate:	Disabled	50/60 Hz	24/50/60 Hz

Ако сте избрали режим, който не се поддържа от вашия телевизор, екранът може да остане черен или да се появи надпис, че режимът не се поддържа. В този случай вижте секция “[Системни настройки](#)”, за да изберете друг видео режим. Не избирайте 1080i-60, 1080p-60 или 720p-60 - това ще намали качеството на образа.

ВНИМАНИЕ: висока резолюция се поддържа единствено през HDMI кабел. Ако имате HD телевизор, но го свържете с аналогов кабел (червено / бяло / жълто), той ще функционира като обикновен телевизор.

По желание: Ако устройството ще възпроизвежда звук единствено през телевизора, можете да пропуснете секция “Audio”. Ако използвате външен Dolby декодер, в секция “Audio” изберете

SPDIF Mode: Bitstream

Ако връзката към декодера не е през оптичен кабел, а е през HDMI, допълнително изберете:

HDMI Audio: SPDIF

Имайте предвид, че ако HDMI кабелът е свързан към телевизора, а не директно към декодера, телевизорът може да не препредаде многоканалния звук към декодера. Това зависи от функционалността на телевизора и не може да се настройва от устройството или от декодера. За по-добри резултати свързвайте устройството директно към декодера с оптичен кабел.

По желание: В секция “Advanced settings” включете “UPnP client enabled”, ако в локалната си мрежа имате други мултимедийни устройства или компютри. Ако интернет връзката ви не е стабилна, може да увеличите размера на “Buffer size”. Това ще намали случаите на “замръзване” на картината, породени от недостиг на скорост, но ще увеличи времето за превключване между каналите. Излезте с бутона “Exit” и рестартирайте.

Вашето устройство е готово за употреба!